

# Dificuldade com o Firmware da 901 mini.



## Passo a Passo do Update

Baixe o arquivo no site e extraia. Caso não tenha o arquivo, baixe [AQUI](#). Após a extração do arquivo verifique que haverá dois arquivos, SH901\_ZTE-mini\_Gpon 1.0.bin e SH901\_ZTE-mini\_Epon 1.0.bin.

ie Computador > Downloads > Atualização 901 mini

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
SH901_ZTE-mini_Epon 1.0.bin	07/07/2021 12:58	Arquivo BIN	3.759 KB
SH901_ZTE-mini_Gpon 1.0.bin	07/07/2021 12:57	Arquivo BIN	3.857 KB

Após a extração abra a interface gráfica da ONU no computador com o IP da LAN, Usuário e senha configurado.

Acesse a Zona de administração clique na parte de gerenciamento do sistema e no sub menu selecione atualização de software escolha o arquivo primeiro de GPON, ( SH901\_ZTE-mini\_Gpon 1.0.bin ) e clique em upgrade. Aguarde o aparelho atualiza e reiniciar e após o reinício refaça o processo desta vez com o EPON, ( SH901\_ZTE-mini\_Epon 1.0.bin ).

Após este processo de atualização reset o aparelho.

**OBSERVAÇÃO:** Até mesmo para a padronização dos produtos após a atualização a senha root do aparelho será alterada para admin/admin

