

Configuração em PPPOE.



Passo a passo de configuração Básica.

Acesse sua ONU Shoreline 901 mini com o usuário administrador. Selecione o campo descrito como interface de rede ou Network.

The screenshot displays the configuration interface for the Shoreline 901 mini ONU. The main menu includes Status, Interface de rede, Segurança, Aplicação, Administração, and Ajuda. The left sidebar shows WAN, LAN, PON, and Roteamento (IPv4). The WAN section is active, showing 'Conexão WAN'. The configuration fields are as follows:

- Nome da conexão: Criar conexão WAN (1)
- Novo nome da conexão: Teste
- Ativar VLAN:
- ID de VLAN: VLAN
- 802,1 p: 0
- Tipo: Route
- Lista de serviços: INTERNET
- MTU: 1492
- Tipo de Link: PPP
- PPP (2):
 - Nome de usuário: USUARIO
 - Senha: *****
 - Nome DMS: (empty)
 - Tipo de Autenticação: Auto
 - Gatilho de Conexão: Sempre
- Versão IP: IPv4
- PPP TransType: PPPoE
- IPv4:
 - Ativar NAT:
 - FullconeNat:

Buttons for English, Ajuda, Sair, Criar, and Cancelar are visible.

Campo 1:

No campo mais cima preencha estas quatro informações.

Nome da conexão ou Connection Name: Selecione se deseja editar uma conexão previamente feita ou criar uma nova.

Novo nome da conexão ou New Connection Name: Descreva o nome da conexão.

Ativar VLAN ou Enable VLAN: Informe se a configuração usara VLAN na autenticação.

ID de VLAN ou VLAN ID: informe a VLAN necessária para autenticação caso tenha selecionado como ativa a configuração de VLAN na opção anterior.

Campo 2:

No campo descrito como PPP, seria referente as configurações de autenticação básicas.

Preencha com o nome de usuário em nome de usuário ou username, de preencha com a senha de acesso do PPPOE em senha ou password

Para salvar as configurações basta clicar em Create, Apply ou Criar na parte inferior desta mesma Tela.